



**LEHOANG**  
SECURITY CAMERA & ALARM

**HIKVISION**  
VIETNAM

**HƯỚNG DẪN**  
**RESET MẬT KHẨU THIẾT BỊ**

**HIKVISION**

## MỤC LỤC

- 1. CÁCH RESET MẬT KHẨU CHO CÁC DÒNG THIẾT BỊ MỚI**
- 2. CÁCH RESET MẬT KHẨU CHO CÁC DÒNG THIẾT BỊ CŨ**
- 3. CÁCH RESET MẬT KHẨU TRỰC TIẾP TẠI MÀN HÌNH - THIẾT BỊ CŨ**

**DÙNG PHẦN MỀM SADP TOOL ĐỂ RESET MẬT KHẨU**

**Link tải phần mềm: <http://hikvisionvietnam.vn/phan-mem-tien-ich-143.html>**

# 1. Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị MỚI

## Bước 1

1 Chọn thiết bị cần reset mật khẩu

2 Bấm "Forgot Password"

3 Xuất file XML

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
012	DS-7632NI-K2	Active	192.168.1.1	89	V3.4.92build 170...	192.168.1.1	89	DS-7208HUHI-F2/S08201704...
014	iDS-2CD9131-S	Active						iDS-2CD9131-S 01201707031
016	DS-2CD5146G0-IZS	Active						DS-2CD5146G0-IZS20180526
024	DS-2CD2042WD-I	Active						DS-2CD2042WD-I20170707B
031	DS-2CD1221-I3	Active						DS-2CD1221-I320180427AAW
049	CS-A1-32W	Active						CS-A1-32W0120170927CCRR
004	DS-7732NI-I4	Active						DS-7732NI-I41620171128CCF
047	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
022	DS-2CD2T22WD-I8	Active						DS-2CD2T22WD-I820170911
040	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
032	DS-2CD2120F-I	Active						DS-2CD2120F-I20171108AAW
041	DS-2CD2120F-I	Active						DS-2CD2120F-I20171102AAW
052	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
051	DS-2CD2120F-I	Active						DS-2CD2120F-I20171103AAW
033	DS-2CD2120F-I	Active						DS-2CD2120F-I20171107AAW
048	DS-2CD2120F-I	Active						DS-2CD2120F-I20171107AAW
029	DS-2CD2120F-I	Active	192.168.2.22	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	DS-2CD2120F-I20171107AAW

Gửi "File XML" vừa xuất qua mail kỹ thuật [kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)

File XML khi xuất ra được




Name	Date modified	Type	Size
DS-7632NI-K21620171220CCRR02598596WCVU-201807181015.xml	07/18/18 10:15 AM	XML Document	1 KB

# Bước 2

1. Chọn chế độ “Import file”
  2. Chọn file nhà cung cấp gửi lại
  3. Nhập mật khẩu mới cho thiết bị
- ==> Bấm “Confirm” để Hoàn Tất

Tải file reset từ mail kỹ thuật gửi lại  
[kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)

File tải về từ mail kỹ thuật



Reset Password

Mode: Export/Import Secret Key Mode

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export QR code

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

1 Chọn "Import file"

Input Key  Import File

2 Chọn file

or/Desktop/Reset/20180718035815.xml

3 Nhập mật khẩu

New Password:

Weak

Confirm Password:

Reset Network Cameras' Passwords

Confirm Cancel

Name	Date modified	Type
20180718035815.xml	07/18/18 10:10 AM	XML Document

# 2. Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị CŨ

## Bước 1

**Chọn thiết bị cần reset mật khẩu**

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
015	S-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.2.99	8000	V1.4.23build 170...	192.168.1.1	80	DS-KV8402-IM0120160923W
016	S-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.1.58	8000	V2.0.0 build 161...	192.168.1.1	80	DS-6910UDI0120170619CCRF
017	S-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.1.171	8000	V5.5.50build 180...	192.168.1.1	80	DS-2CD5146G0-IZS20180526
018	S-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.1.20	8032	V5.4.5build 1702...	192.168.1.1	32	DS-2CD2955FWD-I20171215A
019	S-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.2.194	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2152IRP20170114BBWR
020	HDS-2152IRP	Active	192.168.2.213	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2152IRP20170114BBWR
021	DS-2CD2T22WD-I8	Active	192.168.2.30	8000	V5.5.51build 180...	192.168.1.1	80	DS-2CD2T43G0-I820171216A
022	DS-2DF8236I-AEL	Active	192.168.2.90	8000	V1.4.23build 170...	192.168.1.1	80	DS-KV8402-IM0120161209W
023	HDS-2152IRP	Active	192.168.2.23	8000	V5.4.3build 1607...	192.168.1.1	80	HDS-2520IRP20161101AAW
024	DS-2CD5146G0-IZS	Active	192.168.2.22	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	DS-2CD2120F-I20171111AW

**Restore Default Password**

Security Code:

**Confirm** **Cancel**

**Modify Network Parameters**

Device Serial No.:  **Copy** **Ctrl+C**

IP Address:  **Select All** **Ctrl+A**

Port: 8000  
Subnet Mask: 255.255.0.0  
Gateway: 192.168.1.1  
IPv6 Address: ::  
IPv6 Gateway: ::  
IPv6 Prefix Length: 0  
HTTP Port: 80

Admin Password:

**Forgot Password**

Gửi "Device Serial No." vừa copy  
Kèm theo Ngày – Tháng – Năm của thiết bị




Qua mail kỹ thuật [kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)

# Bước 2

**Copy mã code** từ mail kỹ thuật gửi lại [kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)

Ví dụ mã code là: **S9RRzqqSzq**

**RESET THÀNH CÔNG**



**MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH**

**12345**

Restore Default Password ✕

Restore Default Password

**Dán mã code vào đây**

Security Code:

**Bấm Confirm để hoàn tất**



### 3. Cách Reset Mật Khẩu trực tiếp tại màn hình cho các dòng thiết bị CŨ

## Bước 1

Login

User Name	admin
Password	

Nhấp double click chuột tại đây

OK Cancel

**Nhấp double** tại **góc trái** phía dưới

Tại giao diện đăng nhập

### 3. Cách **Reset Mật Khẩu** trực tiếp tại màn hình cho các dòng thiết bị **CŨ**

## Bước 2

**1** → Copy **“Serial No.”**

Gửi qua mail kỹ thuật [kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)

**2** → Dán **“Mã Code”**

Kỹ thuật gửi lại vào mục **“Secure Code”**

Ví dụ mã code là: **S9RRzqqSzq**



**MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 12345**

Reset Password	
Serial No.	0420170424AAWR772232065WCVU
Secure Code	<b>S9RRzqqSzq</b>

→ OK Cancel





**LEHOANG**  
SECURITY CAMERA & ALARM

**HIKVISION**  
VIETNAM

**Lưu ý :** Thời gian phản hồi Email khoảng 5-10 phút  
Liên hệ **(028) 39815678** để được hỗ trợ sớm nhất  
Reset pass chỉ thực hiện trong giờ hành chính ( Quý đại lý thông cảm )

*Thank you!*