

MỤC LỤC

<i>Chú ý</i>
1. Phân quyền trên tài khoản Hik-Connect
1.1 Phân quyền chia sẻ qua trình duyệt3
1.2 Phân quyền chia sẻ qua App Hik-Connect4
1.3 Kiểm tra phân quyền App Hik-Connect5
2. Phân quyền trên tài khoản người dùng
2.1 Tạo tài khoản và phân quyền người dùng6
1.3 Kiểm tra phân quyền Hik-Connect trên máy tính7
- Xem qua trình duyệt7
- Xem qua phần mềm IVMS 42008



Chú ý: Phân quyền trên Hik-Connect phụ thuộc vào 2 mục: phân quyền khi chia sẻ thiết bị "Share Device" từ tài khoản chính cho tài khoản phụ và phân quyền trong mục người dùng "User Management" trực tiếp trên thiết bị (tạo thêm người dùng phụ và phân quyền cho người dùng đó).
+ Phân quyền khi "Share Device" có tác dung phân quyền khi xem trên điện thoại.

+ Phân quyền trong "User Management" có tác dụng phân quyền khi xem trên máy tính.

Để phân quyền đầy đủ phải phân quyền "Share Device" + phân quyền trong "User Management"

1. Phân quyền trên tài khoản Hik-Connect – Share Device

1.1 Phân quyền chia sẻ qua trình duyệt

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hik-Connect, chọn "View My Shared Videos", chọn "+ Share Device"

HIKVISIO	W °		lehoangcctv 💌 English 👻
Device Management	My Shared Devices		Share Device
My Shared Devices			
My Account		No sharing.	

Bước 2: Nhập email hoặc số điện thoại người cần share, chọn thiết bị và bấm "Share"

My Shared Devices > Shari	ng Details		
Share with:	Tài khoản cần chia sẻ		
• Email:	kythuat@lehoangcctv.com	0	History
Mobile Phone Number:	Country Code + Phone No.		
Remark:	Chia sê	° ⊂> (Share
evice:		Input Device Name/Device Serial No.	Q
Select All 🗷 Playback	🖉 Two-way Audio 🖉 PTZ 🖉 Alarm		^
V DS-7216HQHI-F2-N	I(630115180)		
camera 1@6301151	80		
🖉 Live View 🗷 Playba	ck 🖻 Two-way Audio 🕑 PTZ 🖻 Alarm	Chọn camera cần chia sơ	6
camera 2@6301151	80		
🖉 Live View 🗷 Playba	ck 🖻 Two-way Audio 🕑 PTZ 🖻 Alarm		∇
camera 3@6301151	80		
🖉 Live View 🔲 Playba	ck 🗏 Two-way Audio 🗏 PTZ 🗏 Alarm		
camera 4@6301151	80		\odot
🗹 Live View 🔲 Plavba	ck 🗏 Two-way Audio 🗌 PTZ 🔲 Alarm		0

Chú ý: Chỉ chọn những camera/ chức năng cần chia sẻ cho tài khoản chia sẻ.

1.2 Phân quyền chia sẻ qua App Hik-Connect

Bước 1: Share thiết bị cho tài khoản Hik-Connect khác

9 = 0 ?।	🖸 📶 48% 🛢 14:47	9	🕈 🖸 📶 48% 🛢 14:47	.	⁴⁸ اו ו. 🖪 🗑	6 🔒 14:48	G -	184 lir. 🖬 🛱 🖾	14:48	+++++ VN MO	BIFONE 🗢 10:12	⊕ ≠ 62% 🗖	þ
Thêm		Quản lý cài đặt c	chia sé 🛛 🔿	< (Chia sẻ thiết bị	C	<	Chọn thiết bị	C	÷	Cho phép thiết bị	Thêm	
		Thiết bị của tôi Th	iết bị của người khác	Lieb eik			DS-7	216HQHI-F2-N(630011223)		DS-7216H0	0HI-F2-N(630115180)	~	
Hình ánh và video	>			Lion su	4	· ·			\overrightarrow{A}	✓ camera	1@630115180		
				 Địa chỉ hộp thư 					u	Xem trực	tiép	0	I
Quản lý cài đặt chia sẻ	>			 Số điện thoại di động 	840909123456					Phát lại		0	t
🛞 Quán lý tài khoản	>			Lưu ý:						Báo động		0	ł
Cài đặt chức năng	>									Thoại hai	chiểu	0	1
		Không có thiết bị	chia sẻ.	Thiết bị		>(+)				PTZ		0	l
⑦ Trợ giúp	>									> camera	2@630115180		ľ
(j) Giới thiệu	>									> comoro	3@630115180	- 0	-
										, ourriera			
Đăng xuất										> camera	4@630115180		
Thoát								л		> camera	5@630115180		
^ D								V		> camera	6@630115180		
Trang chú Tin nhân	Thêm	Chia sé thiế	t bj		Lưu			Đồng ý			Đồng ý		
(B1)		(B 2	2)		(B3)			(B4)			(B5))	

(B1): Đăng nhập tài khoản "Hik-Connect" chọn mục "Thêm" và chọn "Quản lý cài đặt chia sẻ"

(B2): Chọn "Chia sẻ thiết bị"

(B3): Nhập email hoặc số điện thoại người nhận và bấm "+" để chọn thiết bị

(B4): Bấm chọn thiết bị và bấm "Đồng ý"

(B5): Chọn những camera/ chức năng cần chia sẻ cho tài khoản chia sẻ.

Bước 2: Nhận thiết bị được chia sẻ

🖷 🖬 🖸	🛜 🗋il 47% 🛢 14:51	e -	🗑 🛜 🗋 📶 47% 🛢 14:51		ថ តិ 🛙 .1	47% 🗎 14:51
3	+	C Thiết bị c	của người khác	C 🗐		+
1 dang chia sé các video môi cho bạn.		DS-2CD2020F-IW(733 Tic Terra, 1997 - 44 2017-07-16 07:50:40 Từ chối	773712) Il com Chấp nhận	> 000 DS-77	216HQHI-F2-N(63001 D2020F-IW(7337737 Kgmal com	1223) S
Bắt đầu xem trị tray chả Tranhàn	rc tiếp(0)			िंद्र Bất Trang chủ	t đầu xem trực tiếp(0) 🏹 Tin nhân	© © © Thêm
(B1)			(B2)		(B3)	

(B1): Đăng nhập tài khoản "Hik-Connect" được chia sẻ sẽ thấy thiết bị được chia sẻ

(B2): Bấm "Chấp nhận" để nhận thiết bị hoặc từ chối

(B3): Thiết bị được chia sẻ đã có trong danh sách thiết bị của tài khoản

* Tài khoản được chia sẻ chỉ xem được những camera tài khoản chính chọn chia sẻ.

1.3 Kiểm tra phân quyền App Hik-Connect



- Đăng nhập tài khoản được chia sẻ thiết bị

- Chọn thiết bị được chia sẻ và chọn xem trực tiếp ta thấy chỉ xem được 2 camera, theo hướng dẫn ở trên chỉ phân quyền cho tài khoản chia sẻ xem 2 camera 1&2

2. Phân quyền trên tài khoản người dùng

2.1 Tạo tài khoản và phân quyền người dùng

	Live View	Playback	Picture	Configuration	
🖵 Local	User Managen	nent			
System	User List		Security	Question Export	GUID File Add
System Settings	No.	User	Name		Level
Maintenance	1	adı	nin		Administrator
Security					
Camera Management					
User Management					
Add user					×
User Name	user		~		
Level	Operato	ſ	~		
Admin Password					
Password	*****	••	~	Vook	
	Valid pass	sword range [8-1	61. You	Vean	
	can use a	combination of	numbers,		
	character	for your passwo	rd with at		
	least two	kinds of them co	ntained.		
Confirm	•••••	••			
Select All			Select All		
Remote: Two-way	Audio		Aft		~
Remote: Shutdow	n / Pohoot		A2		
Remote: Natify Su		tor /	A3		
Remote: Noticy St	inveniance Cen	lei / ▼	A4		
	Itput Control		10		
	ort Control		A6		
	wanagement		A7		
Remote: Live View	v .		A8		
Remote: Manual F	Record		A9		
Remote: PTZ Con	trol		A10		<u> </u>
Remote: Playback	(·
				ОК	Cancel

1.3 Kiểm tra phân quyền Hik-Connect trên máy tính

- Xem qua trình duyệt

+ Đăng nhập tài khoản được share, click vào IP/Port No sẽ trỏ tới trang login thiết bị hoặc qua đường link www.hik-connect.com/tênmiền.

IKVISIO	\mathbf{N}°				lehoangshare 🔻 En		
ţ	Others' Shared	Device Serial	Device Serial No. 🗸 Search by Device Serial No. 🔍				
evice Management	Device Domain	Device Serial No.	IP/Port No.	Status	Device Operation		
र्द्र	630115180	630115180	112.23.16.189/82	Online	1 🗇 💿		
ers' Shared Devices							

+ Đăng nhập tài khoản người dùng "User Management" vừa tạo để phân quyền

	user
	Forgot password?
	Login
Addition and the second distances in the second sec	

+ Ta thấy chỉ xem được 4 camera theo ví dụ tạo tài khoản người dùng và phân quyền ở trên

		Live View	Playback	Picture	Configuration
📾 Embedded Ne	et DVR				
🚯 Camera 01	i ∎ 1.0			Printer and Aller	
💽 Camera 02	n 18				
💽 Camera 03	n 10				
💽 Camera 04	n 10				
Camera 05	n 10				
Camera 06	n 18				
Camera 07	n 10				
Camera 08	n 10				

- Xem qua phần mềm IVMS 4200

+ Đăng nhập tài khoản Hik-Connect được chia sẻ

Control Panel 🔂 Main View	🎴 Time and Attendance 🛛 🚔 Device Management
Device Group	
Device Type	
Hikvision Device	
🚔 Hik-Connect Device	
📰 Pyronix Control Panel	Welcome to Hik-Connect
+ Add New Device Type	
	🖒 Login
	Select the region to login Vietnam

+ Thêm thiết bị được chia sẻ vào phần mềm bằng tên miền hik-connect tài khoản chia sẻ

_	_	Ad	d	_	_
Adding Mode: IP/Domain IP Server	 IP Segment HiDDNS 	 Hik-Co Batch I 	nnect D	EHome 🔾 Ser	ial Port
Current Account:	autoiris		🕂 Refresh	Search	9
Nickname		IP	Device Serial N	lo.	Added
HDS-2442IRPW	(760158961)	116.118.113.251	DS-2CDVT-SFW	CMM-S0120170509AAW	No
HDS-2442IRPW	(760158962)	116.118.113.251	DS-2CDVT-SFW	CMM-S0120170509AAW	No
HDS-2442IRPW	(760158967)	116.118.113.251	DS-2CDVT-SFW	CMM-S0120170509AAW	No
HDS-2442IRPW	(760158970)	116.118.113.251	DS-2CDVT-SFW	CMM-S0120170509AAW	No
✓ DS-7216HQHI-F	2-N(630115180)	123.45.12.87	DVR/DVS-18-A1	620160801CCWR6301151	No
User Name:	user		Password:	•••••	
 Export to Group Set the device name 	e as the group nan	ne and add all the	e channels conn	ected to the device to the g	iroup.
				Add	Cancel

+ Ta thấy chỉ xem được 4 camera theo ví dụ tạo tài khoản người dùng và phân quyền ở trên

Control Panel	5	Main View	Time and Attend	ance 🛁	Device Mana	gement		
View Search Default View Custom View	<u>م</u>	Reconnecting Error C	ode HCNet Rect	onnecting.Error Co	de HCNet F	Reconnecting Error Cod	le HCNet	Reconnecting.Error Code H
Camera Search Camera DS-7216HQHI-F2-N(630	о р	Reconnecting.Error C	ode HCNet Reco	onnecting.Error Co	de HCNet F	Reconnecting.Error Coc	le HCNet	Reconnecting.Error Code H

